



CM-05 交直流电流转换器

电器规格: (23°C±5°C)

范围	输出	准确度
DCA 0-4A ¹	DC 100mV/A	±2.0%±0.005A
DCA 0-40A	DC 10mV/A	±1.0%±0.02A
DCA 0-150A	DC 1mV/A	±1.0%±0.2A
DCA 150-200A	DC 1mV/A	-2.2%±0.2A
ACA 0-4A	AC 100mV/A	±2.0%±0.005A (40-1KHz)
ACA 0-40A	AC 10mV/A	±1.5%±0.03A (40-1KHz)
ACA 0-150A	AC 1mV/A	±1.5%±0.3A (40-1KHz)
ACA 150-200A	AC 1mV/A	-2.2%±0.3A (40-1KHz)

¹ 在4A DC范围, 输出电压会有0.4mV的跳动.

范围	灵敏度
DCA 0-4A ²	0.1mV/1mA DC
DCA 0-40A	0.1mV/10mA DC
DCA 0-200A	0.1mV/100mA DC
ACA 0-4A	0.1mV/1mA AC
ACA 0-40A	0.1mV/10mA AC
ACA 0-200A	0.1mV/100mA AC

² 在4A DC范围, 输出电压会有0.4mV的跳动.

一般规格：

钳部尺寸:	最大约23mm
尺寸:	183 (长) x 61.3 (宽) x 35.6 (高) mm 7.2" (长) x 2.5" (宽) x 1.4" (高)
电池:	3号AA,1.5V x 2
范围选择:	手动
消耗电流:	约6mA
电力不足显示:	红色 LED 灯
工作温度:	-10°C ~ 50°C
工作湿度:	小于85% (相对湿度)
量测高度:	最高2000公尺
储存温度:	-20°C ~ 60°C
储存湿度:	小于75% (相对湿度)
重量:	190公克 (含电池)
附件:	皮袋 x 1 说明书 x 1 1.5V 电池 x 2 测试棒

PROVA[®]

泰仪电子股份有限公司

台湾台北县新店市宝桥路235巷129号6楼之2

Tel: 886-2-89191255

Fax: 886-2-89191489

E-mail: prova@ms3.hinet.net