



PROVA 400

交直流瓦特鉤表

電器規格: (23°C±5°C)

交流+直流 瓦特

範圍	解析度	誤差	說明
AC 40KW	10W	±1.5%±3dgt	1-250V, 1-400A, PF 0.6 -1, 50/60Hz , Vpeak < 360V
AC 240KW	100W	±1.5%±3dgt	1-600V, 1-400A, PF 0.6-1, 50/60Hz , Vpeak < 850V
AC 40KW	10W	±2.5%±3dgt	1-250V, 1-400A, PF 0.6 -1, 40-100Hz , Vpeak < 360V
AC 240KW	100W	±2.5%±3dgt	1-600V, 1-400A, PF 0.6-1, 40-100Hz , Vpeak < 850V
DC 40KW	10W	±1.5%±3dgt	1-250V, 1-400A
DC 240KW	100W	±1.5%±3dgt	1-600V, 1-400A

直流電流

範圍	解析度	誤差	過載保護
400A	100mA	±1.5%±3dgt	DC 600A

交流電流 (真均方根值, 波峰因素 < 4)

範圍	解析度	誤差		過載保護
		50/60 Hz	40 - 100Hz	
400A	100mA	±1.5%±3dgt	±2.5%±4dgt	AC 600A

直流電壓 (輸入阻抗10MΩ)

範圍	解析度	誤差	過載保護
400V	0.1V	±1.0%±2dgt	DC 800V

交流電壓 (輸入阻抗10MΩ, 真均方根值, 波峰因素< 4)

範圍	解析度	誤差		過載保護
		50/60 Hz	40 - 1KHz	
600V	1V	±1.5%±2dgt	±2.0%±4dgt	AC 800V

頻率 (自動換檔)

範圍 (Hz)	解析度 (Hz)	誤差	靈敏度	過載保護
1-100K	0.001 - 100	$\pm 0.8\% \pm 2 \text{dpts}$	10V	AC 600V

一般規格：

鉤部尺寸:	最大約23mm
電池:	3號AA, 1.5V x 2
顯示:	3 3/4 LCD 帶類比線段圖
範圍選擇:	手動
過載警示:	OL
消耗電流:	約10 mA
低電源顯示:	
自動關機:	開機後 15 分鐘
取樣率:	每秒3次 (數字) 每秒30次 (類比線段圖)
工作溫度:	-10°C ~ 50°C
工作溼度:	小於85% (相對溼度)
量測高度:	最高2000公尺
儲存溫度:	-20°C ~ 60°C
儲存溼度:	小於75% (相對溼度)
尺寸:	183 (長) x 61.3 (寬) x 35.6 (高) mm 7.2" (長) x 2.5" (寬) x 1.4" (高)
重量:	190公克 (含電池)
附件:	皮袋 x 1 說明書 x 1 1.5V 電池 x 2 測試棒 x 1

泰儀電子股份有限公司

地址: 臺灣 23145 新北市新店區寶橋路235巷129號6樓之2

電話: 886-2-89191255

傳真: 886-2-89191489

E-mail: prova@ms3.hinet.net

網站: www.prova.com.tw