



CM-05 交直流電流轉換器

電器規格: (23°C±5°C)

範圍	輸出	準確度
DCA 0-4A ¹	DC 100mV/A	±2.0%±0.005A
DCA 0-40A	DC 10mV/A	±1.0%±0.02A
DCA 0-150A	DC 1mV/A	±1.0%±0.2A
DCA 150-200A	DC 1mV/A	-2.2%±0.2A
ACA 0-4A	AC 100mV/A	±2.0%±0.005A (40-1KHz)
ACA 0-40A	AC 10mV/A	±1.5%±0.03A (40-1KHz)
ACA 0-150A	AC 1mV/A	±1.5%±0.3A (40-1KHz)
ACA 150-200A	AC 1mV/A	-2.2%±0.3A (40-1KHz)

¹ 在4A DC檔，輸出電壓會有0.4mV的跳動.

範圍	靈敏度
DCA 0-4A ²	0.1mV/1mA DC
DCA 0-40A	0.1mV/10mA DC
DCA 0-200A	0.1mV/100mA DC
ACA 0-4A	0.1mV/1mA AC
ACA 0-40A	0.1mV/10mA AC
ACA 0-200A	0.1mV/100mA AC

² 在4A DC檔，輸出電壓會有0.4mV的跳動.

一般規格：

鉤部尺寸:	最大約23mm
尺寸:	183 (長) x 61.3 (寬) x 35.6 (高) mm 7.2" (長) x 2.5" (寬) x 1.4" (高)
電池:	3號AA,1.5V x 2
範圍選擇:	手動
消耗電流:	約6mA
電力不足顯示:	紅色 LED 燈
工作溫度:	-10°C ~ 50°C
工作溼度:	小於85% (相對溼度)
量測高度:	最高2000公尺
儲存溫度:	-20°C ~ 60°C
儲存溼度:	小於75% (相對溼度)
重量:	190公克 (含電池)
附件:	皮袋 x 1 說明書 x 1 1.5V 電池 x 2 測試棒

PROVA®

泰儀電子股份有限公司

台灣台北縣新店市寶橋路235巷129號6樓之2

Tel: 886-2-89191255

Fax: 886-2-89191489

E-mail: prova@ms3.hinet.net